

Instalacja: ACTIO AC3463 , AC1073, AC9114 , AC5882 , AC7046 , AC1560

1. Upewnij się, że moc lamp nie przekracza obciążenia tego produktu. Zainstaluj w nadajniku 1 szt. baterii alkalicznej 12V/A23.
2. Podłączyć przewody oświetlenia z odbiornikiem zgodnie ze schematem podłączenia znajdującym się na odbiorniku.



## 1. Schemat podłączenia

Opis podłączenia:

Czarny - N (Neutralny przewód 230V dla włączanego urządzenia, zazwyczaj kolor niebieski w instalacji elektrycznej 230V)

Czarny - N (Neutralny przewód 230V dla przełącznika, zazwyczaj kolor niebieski w instalacji elektrycznej 230V)

Czerwony - L (Prądowy przewód 230V dla przełącznika, zazwyczaj kolor brązowy w instalacji elektrycznej 230V)

-----  
Niebieski - L (Prądowy przewód 230V dla włączanego urządzenia, zazwyczaj kolor brązowy w instalacji elektrycznej 230V)

Biały -L (Prądowy przewód 230V dla włączanego urządzenia, zazwyczaj kolor brązowy w instalacji elektrycznej 230V)

Żółty -L (Prądowy przewód 230V dla włączanego urządzenia, zazwyczaj kolor brązowy w instalacji elektrycznej 230V)

Zielony -L (Prądowy przewód 230V dla włączanego urządzenia, zazwyczaj kolor brązowy w instalacji elektrycznej 230V)